



# АВТОРИЗАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПО MARATL

вер. 5.7.0

ИНСТРУКЦИЯ  
вер. 1.0

МОСКВА  
8-495-783-5959

РОССИЯ  
8-800-200-0059

ФАКС  
8-495-926-4619

WEB  
[WWW.QIWI.RU](http://WWW.QIWI.RU)

## СОДЕРЖАНИЕ

---

1.	ВВЕДЕНИЕ.....	3
2.	СОЗДАНИЕ НОВОГО ТЕРМИНАЛА.....	4
3.	АВТОРИЗАЦИЯ В ПО MARATL.....	7
	СПИСОК РИСУНКОВ.....	8

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Документ описывает процесс создания авторизационных данных для ПО *Maratl*, установленного на автомате самообслуживания (АСО).

Для генерации авторизационных данных зайдите на агентский сайт и создайте терминал (подробнее в п. 2).

Если требуются авторизационные данные для ранее зарегистрированного терминала, найдите его в справочнике **Терминалы**. На вкладке **Основная информация** нажмите кнопку **Выслать новый пароль**; авторизационные данные для этого терминала будут отправлены в SMS на номер телефона персоны агента, производящей это действие.

### ПРИМЕЧАНИЕ



Подробнее о работе с агентским сайтом вы можете узнать в руководстве пользователя, размещенном в разделе Агентам – Скачать ПО и документацию сайта [corp.qiwi.com](http://corp.qiwi.com)


## 2. СОЗДАНИЕ НОВОГО ТЕРМИНАЛА

### ВНИМАНИЕ



Недопустимо использование одного и того же номера терминала несколькими устройствами. Для каждого АСО регистрируйте в системе новый терминал.

Для создания нового терминала на агентском сайте выполните следующее:

1. Откройте пункт меню справочники→терминалы.
2. Нажмите кнопку  **создать**.
3. Внесите данные на вкладке **Основная информация**:
  - 3.1. Заполните **обязательные** поля на вкладке:
    - **Тип терминала** – выберите тип терминала «Автомат самообслуживания» из выпадающего списка. На экране будут отображены дополнительные вкладки и поля для заполнения:
      - **Логин** - укажите в этом поле логин персоны для терминала. Персона с этим логином будет автоматически создана и привязана к терминалу, авторизационные данные включая пароль будут отправлены в SMS на номер телефона персоны, создающей терминал;

### ПРИМЕЧАНИЕ

Логин может состоять только из букв латинского алфавита, цифр и символов "-.\_" (дефис, точка, знак подчеркивания).

Тип пароля для терминала будет назначен автоматически.

- вкладка **Автомат** – заполните поля для дополнительной настройки автомата самообслуживания (см. [далее](#));
- **Название терминала** – укажите название терминала, в дальнейшем название можно использовать для поиска этого терминала;
- **Адрес терминала** – в соответствии с требованиями ЦБ РФ необходимо указать полный адрес местонахождения терминала вплоть до дома. В случае, если терминал находится вне какого-либо здания, укажите номер ближайшего здания. Адреса указываются в соответствии с ФИАС;
- **Суточный лимит** – введите максимальную сумму платежей в сутки, по достижении которой платежи с терминала будут отклоняться.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Суточный лимит действует по принципу «окна»: 24 часа отсчитываются назад от текущего времени.

- 3.2. Заполните остальные поля:
  - **Максимальная сумма платежа** – укажите максимально допустимую сумму платежа с данного терминала;

## ПРИМЕЧАНИЕ



Минимальное значение этого параметра – 900 руб., т.е. настроить максимальную сумму платежа меньше этого порога невозможно.

- **Контактный телефон** – введите телефон контактного лица по вопросам работы терминала;
  - **Контактная информация** – текстовое поле, в котором можно указать городской и мобильный телефоны, e-mail, фамилию, имя и отчество контактного лица по вопросам работы терминала;
  - **Цена аренды за месяц** – цена аренды терминала в месяц (информационное поле);
  - **Другие сведения** – текстовое поле, в котором можно указать любую другую информацию.
4. Задайте дополнительные параметры для терминала, заполнив поля на вкладке **Автомат**:
- **Провайдеры из ТОП8** – укажите провайдеров, которые будут отображаться на первых 5 позициях ТОП провайдеров на странице оплаты услуг.
- Для поиска провайдера введите в поле часть названия этого провайдера и выберите нужного провайдера из сформированного автоматически списка. Также вы можете найти провайдера по его цифровому идентификатору (id), в этом случае необходимо ввести id провайдера полностью.

## ВНИМАНИЕ



Необходимо указать все 5 провайдеров для ТОП8, или ни одного.

- **Настройки чека:**
  - **Отступ слева** – отступ в символах от левого края чека до начала текста на чеке;
  - **Ширина квитанции** – ширина квитанции в символах;
  - **Высота квитанции** – количество строк в чеке;
  - **Дополнительные сведения для печати на чеке** – дополнительные сведения, которые будут указаны в чеке при печати (отдельной строкой, после строки *Код операции*);
  - **Дополнительное поле для чека инкассации №1, №2** – укажите в этих полях текст, который необходимо печатать в дополнительных полях на чеке инкассации;
- **Принудительно использовать указанные выше настройки** – установите флаг, если на данном терминале требуется использовать настройки ТОП8 провайдеров и чека, отличные от настроек по умолчанию, заданных для агента;
- **Авторизационные данные для сервисного меню:**
  - **Секретный номер телефона** – номер телефона, который позволяет перевести автомат в сервисный режим и попасть в панель настройки. Номер должен соответствовать формату номеров страны установки (для России – 10 цифр);

## ПРИМЕЧАНИЕ



Нельзя задать секретный номер телефона без указания логина и пароля.

- **Логин** – логин пользователя, который будет осуществлять сервисное обслуживание автомата;

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Логин может состоять только из букв латинского алфавита, цифр и символов "-.\_" (дефис, точка, знак подчеркивания).

- **Пароль, Подтверждение пароля** – пароль пользователя, который будет осуществлять сервисное обслуживание автомата;

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Встроенная система оценки силы пароля покажет, насколько сильным является введенный пароль. Рекомендуется использовать пароли, которые получили оценку «Хороший пароль». Такие пароли содержат не менее 8 символов, в них присутствуют заглавные и строчные буквы латинского алфавита, цифры и спецсимволы.

- **Другие настройки:**
  - **Вместимость купюроприемника** – количество купюр, которые будет принимать автомат (количество принимаемых купюр ограничено емкостью купюроприемника);
  - **Тип местоположения** – выберите из раскрывающегося списка тип местоположения автомата: АЗС, аптека, банк и т.п.;
  - **Описание местоположения** – текстовое описание местоположения.

Нажмите кнопку **Сохранить**, чтобы создать терминал с указанными в форме параметрами.

После успешного создания терминала в заголовке формы будут отображены его идентификатор и название, форма будет переведена в режим редактирования терминала. В этом режиме вы сможете получить новый пароль терминальной персоны, привязать терминал к серийному номеру оборудования и т.д.

### 3. АВТОРИЗАЦИЯ В ПО MARATL

Для авторизации в ПО *Maratl* выполните следующие действия:

1. Запустите файл *maratl.exe*;
2. Укажите параметры авторизации в соответствующем окне ([Рис. 1](#)).

#### ПРИМЕЧАНИЕ



Окно отображается в процессе установки ПО *Maratl*. Вызов окна в уже установленном ПО описан в [инструкции по изменению параметров авторизации](#).

Параметры содержатся в SMS-сообщении с авторизационными данными персоны:

Рис. 1. Диалог «Параметры авторизации»

- **Номер терминала** – ID терминала.
  - **Имя пользователя** – логин персоны.
  - **Пароль и Подтверждение пароля** – одноразовый пароль персоны.
  - Установите флаг **Авторизация при помощи одноразового пароля**.
3. Нажмите кнопку **ОК**.

## СПИСОК РИСУНКОВ

---

Рис. 1. Диалог «Параметры авторизации» ..... 7