



## РАБОЧИЙ РЕЖИМ

вер. 5.7.0

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

вер. 1.6

МОСКВА  
8-495-783-5959

РОССИЯ  
8-800-200-0059

ФАКС  
8-495-926-4619

WEB  
[WWW.QIWI.RU](http://WWW.QIWI.RU)

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ .....	3
2.	ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ.....	4
2.1.	ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ.....	4
2.2.	ЛИМИТЫ ПЛАТЕЖЕЙ.....	4
2.3.	НУЛЕВОЙ ПЛАТЕЖ.....	4
3.	ОБНОВЛЕНИЕ ПО .....	7
4.	НАСТРОЙКА ИНТЕРФЕЙСА .....	8
4.1.	Настройка белого и черного списков .....	8
4.2.	Настройка кнопочного интерфейса .....	10
5.	НАСТРОЙКА ВНЕШНЕГО ВИДА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ.....	13
5.1.	Настройка ТОР провайдеров для всех терминалов .....	13
5.2.	Настройка ТОР провайдеров для конкретного терминала.....	14
	СПИСОК РИСУНКОВ .....	15

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Документ содержит инструкции по настройке режима [приема платежей](#) и [обновления ПО](#). Также описание дополнительных настроек интерфейса:

- [Белый и черный список приема платежей](#);
- [Настройка кнопочного интерфейса](#);
- [Настройка ТОР провайдеров](#).

## 2. ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ

Интерфейс для приема платежей разработан таким образом, чтобы максимально упростить процесс обращения клиента с автоматом и сделать прием платежей с помощью автомата интуитивно понятным без дополнительных инструкций.

### 2.1. Прекращение приема платежей

Автоматическое прекращение приема платежей осуществляется в следующих случаях:

- если достигнуто максимально разрешенное число неотправленных платежей;
- при неверных авторизационных данных терминала;
- до получения конфигурации и баланса агента при создании/смене номера терминала;
- при балансе агента менее 1000 руб. (4000 тенге, 100 гривен, 20 лари, 100 сом).

Для платежей провайдерам, для которых необходима печать чека, реализована возможность автоматического контроля состояния принтера и проверка возможности проведения платежей. В случае ошибок в работе принтера, такие платежи проводиться не будут.

В вышеперечисленных ситуациях на экране терминала появляется всплывающее сообщение о временном запрете приема платежей и блокируется переход на страницу приема денег.

### 2.2. Лимиты платежей

Прием платежей ограничен следующими параметрами:

- контроль максимальной суммы платежа по балансу агента;
- максимальная сумма платежа ограничена в 15000 руб.;
- контроль баланса агента по суммарному балансу ветки агентов;
- при оплате фиксированных платежей, по достижении необходимой суммы происходит отключение приема купюр/монет.

### 2.3. Нулевой платеж

**Нулевой платеж** – это платеж, при котором плательщик пытался внести купюру, но ни одной купюры принято не было. Платеж также будет считаться «нулевым», если были приняты монеты и были попытки внести купюру, но ни одной купюры принято не было.


Одной из причин появления нулевого платежа может быть замятие купюры в стекере купюроприемника.

В связи с тем, что стекер не имеет датчиков замятия, фиксирование замятия выполняется по заданному количеству «нулевых» платежей.

Для того чтобы включить определение замятия купюр в стекере купюроприемника, выполните следующие действия:


1. В Сервисном меню нажмите кнопку **Параметры купюроприемника** ([Рис. 1](#)).

Рис. 1. Сервисное меню



2. Установите флаг **Диагностировать замятие в стекере** (Рис. 2).

Рис. 2. Параметры купюроприемника



3. Укажите количество «нулевых» платежей (от 1 до 127).

ПРИМЕЧАНИЕ



Общее количество принятых «нулевых» платежей «сбрасывается» при первой успешно принятой купюре.

4. Нажмите кнопку **OK**.

В результате, при определении терминалом заданного количества нулевых платежей, вы увидите соответствующее сообщение в разделе мониторинга терминалов на сайте <https://agt.qiwi.com/> (Рис. 3).

Рис. 3. Мониторинг терминалов на сайте agt.qiwi.com

		26	1м	8м			
		191	121	2м	1ч		
		132		3м	14м		


### 3. ОБНОВЛЕНИЕ ПО

Специалисты компании КИВИ постоянно работают над усовершенствованием программного обеспечения автоматов самообслуживания.

После выхода новой версии ПО автомат автоматически загружает обновления с сервера <ftp://update1.qiwi.com>, не останавливая работу. Также автоматически происходит обновление интерфейса автомата: добавление новых провайдеров и т.п.

Для принудительного обновления автомата в **Сервисном меню** нажмите кнопку **Запустить обновление** ([Рис. 4](#)).


[Рис. 4. Кнопка «Запустить обновление»](#)



## 4. НАСТРОЙКА ИНТЕРФЕЙСА


Для изменения настроек интерфейса нажмите кнопку **Настройка интерфейса** в Сервисном меню (Рис. 5).

Рис. 5. Кнопка «Настройка интерфейса»



В результате отобразится окно **Настройка интерфейса** (Рис. 6).

Рис. 6. Диалог «Настройка интерфейса»



- Включить поддержку кнопочного интерфейса.** Опция включает поддержку программой кнопочного интерфейса для автоматов с боковыми кнопками (подробнее о настройке кнопочного интерфейса читайте в разделе [4.2](#)).

### 4.1. Настройка белого и черного списков

С помощью кнопок **Белый список** и **Черный список** осуществляется настройка белого и черного списка номеров абонентов, оплачивающих услуги сотовой связи:

- Для номеров из белого списка при проведении платежей не взимается дополнительная комиссия.

**ВНИМАНИЕ**

Настройки влияют на взимание комиссии **на АСО**. Если перепровести платеж из белого списка на сайте agent.qiwi.com, и на данный платеж должна взиматься комиссия – комиссия будет взята

- Для номеров из черного списка запрещено проведение платежей. После того как абонент введет номер, на экране автомата появится надпись: «Извините, прием платежей для данного провайдера запрещен. Проверьте, не ошиблись ли вы при выборе провайдера или региона провайдера»

При совершении платежа на номер, находящийся в белом списке, формируется особый комментарий, указывающий, что платеж был совершен на аккаунт из белого списка, и комиссия с него не взималась ([Рис. 7](#)).

**Рис. 7. Комментарий к платежу, совершенному на аккаунт из «Белого списка»**

поиск платежей		дата время	транзакция дата	квитанция дата	провайдер	номер	оплачено зачислено	статус результат	агент персона терминал	комментарий
период	диапазон	10.06.2011 14:13:29 MSK	33495	10.06.2011	Cobra Москва	19466	2 000.00 1 822.00	Проведена OK		
от	по	10.06.2011 14:09:12 MSK	4957	10.06.2011	Cobra Москва	248111	3 000.00 3 000.00	Проведена OK		
искать	счет	10.06.2011 14:07:30 MSK			Cobra Москва	77609	5 000.00 5 000.00	Проведена OK		
провайдер	аккаунт	10.06.2011 14:03:45 MSK	116	10.06.2011	Cobra Москва	22222	10.00 10.00	Проведена OK		
агент	терминал	10.06.2011 13:26:00 MSK	2031747461	10.06.2011	Cobra Москва	97733	10 000.00 9 205.00	Проведена OK		

Для данного аккаунта  
не взимается  
комиссия, аккаунт  
внесен в белый список

В лог-файле также будет зафиксировано, что платеж совершен на аккаунт из белого списка ([Пример 1](#)).

**Пример 1. Комментарий платежа, совершенного на аккаунт из белого списка**


14:03:26 Начало приема купюр. Провайдер: Cobra Москва №1677. Аккаунт: 22222.

14:03:26 Аккаунт: 22222 включен в белый список.

14:03:26 Для данного аккаунта не взимается комиссия.

Для добавления номеров телефонов или счетов в белый список выполните следующее:

- Нажмите кнопку **Белый список** (см. [Рис. 6](#)).
- В открывшемся диалоговом окне ([Рис. 8](#)) укажите следующую информацию:

[Рис. 8. Белый список](#)

- **Аккаунт** – номер в федеральном формате.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Номер указывается без 8. Например: 9061234567.

- **Комментарий** – можете добавить комментарий.

3. Нажмите кнопку **Добавить**.

Чтобы удалить номер из списка, выделите аккаунт в списке и нажмите кнопку **Удалить**.


Добавление и удаление номеров **Черного списка** выполняется аналогично **Белому списку**.

## 4.2. Настройка кнопочного интерфейса

Для настройки кнопочного интерфейса выполните следующее:


1. Откройте диалог **Настройка интерфейса** ([Рис. 6](#)).
2. Нажмите кнопку **Откалибровать кнопки**. Следуя указаниям на экране, укажите кнопки цифровой клавиатуры ([Рис. 9](#)).

Рис. 9. Калибровка кнопок



3. Далее настройте расположение кнопок относительно экрана автомата ([Рис. 10](#)).

Рис. 10. Настройка положения кнопок



4. После того, как все кнопки клавиатуры настроены, нажмите любую клавишу для завершения калибровки ([Рис. 11](#)).


Рис. 11. Завершение калибровки клавиатуры



## 5. НАСТРОЙКА ВНЕШНЕГО ВИДА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ

Главная страница автомата самообслуживания содержит список основных провайдеров для более удобного осуществления платежей ([Рис. 12](#)). Вы можете выбрать провайдеров на первых пяти позициях TOP-8 из наиболее часто используемых именно в вашем регионе.

[Рис. 12. Страница выбора провайдеров](#)



Список провайдеров может быть задан как для всех автоматов агента, так и для конкретного автомата.

### 5.1. Настройка ТОР провайдеров для всех терминалов

1. Зайдите на сайт [agent.qiwi.com](http://agent.qiwi.com).
2. Откройте пункт меню **Сервис → Настройки** и выберите раздел **терминалы агента** ([В секции провайдеры на главной странице](#) укажите названия провайдеров, которые будут показаны на главной странице автомата).
3. Нажмите кнопку **сохранить**.
4. Рис. 13).
5. В секции **провайдеры на главной странице** укажите названия провайдеров, которые будут показаны на главной странице автомата.
6. Нажмите кнопку **сохранить**.

Рис. 13. Страница настроек ([agent.qiwi.com](http://agent.qiwi.com))

<b>настройки</b>  <b>интерфейс</b> <b>терминалы агента</b>	<p>терминалы агента</p> <p>настройки чека</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">ширина</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>высота квитанции</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>отступ слева</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table> <p>дополнительная информация на чеке</p> <p>провайдеры на главной странице</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">МТС</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td style="text-align: right;">Билайн</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td style="text-align: right;">Мегафон Столичный филиал</td> </tr> <tr> <td>3250</td> <td style="text-align: right;">Штрафы ГИБДД</td> </tr> <tr> <td>3249</td> <td style="text-align: right;">Ж/д билеты</td> </tr> </table>	ширина	0	высота квитанции	0	отступ слева	0	1	МТС	2	Билайн	3	Мегафон Столичный филиал	3250	Штрафы ГИБДД	3249	Ж/д билеты
ширина	0																
высота квитанции	0																
отступ слева	0																
1	МТС																
2	Билайн																
3	Мегафон Столичный филиал																
3250	Штрафы ГИБДД																
3249	Ж/д билеты																

## 5.2. Настройка ТОР провайдеров для конкретного терминала

- На сайте [agt.qiwi.com](http://agt.qiwi.com) откройте страницу редактирования терминала, для которого необходимо задать ТОР провайдеров.
- В разделе **Автомат → Провайдеры из ТОП-8** укажите названия провайдеров, которые будут показаны на первых пяти позициях ТОР-8 главной страницы терминала:

Рис. 14. Страница настроек терминала ([agt.qiwi.com](http://agt.qiwi.com))

Основная информация	<b>Автомат</b>	Метки					
<p>Провайдеры из ТОП8</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: right;">23423 - Банк Русский Стандарт</td> </tr> <tr> <td>31349 - МТС-РТК</td> </tr> <tr> <td>10833 - МТС Украина</td> </tr> <tr> <td>17318 - МТС Деньги</td> </tr> <tr> <td>1769 - МТС (Тест)</td> </tr> </table>			23423 - Банк Русский Стандарт	31349 - МТС-РТК	10833 - МТС Украина	17318 - МТС Деньги	1769 - МТС (Тест)
23423 - Банк Русский Стандарт							
31349 - МТС-РТК							
10833 - МТС Украина							
17318 - МТС Деньги							
1769 - МТС (Тест)							

## СПИСОК РИСУНКОВ

Рис. 1. Сервисное меню .....	5
Рис. 2. Параметры купюроприемника .....	5
Рис. 3. Мониторинг терминалов на сайте agent.qiwi.com .....	6
Рис. 4. Кнопка «Запустить обновление» .....	7
Рис. 5. Кнопка «Настройка интерфейса» .....	8
Рис. 6. Диалог «Настройка интерфейса» .....	8
Рис. 7. Комментарий к платежу, совершенному на аккаунт из «Белого списка» .....	9
Рис. 8. Белый список .....	10
Рис. 9. Калибровка кнопок .....	11
Рис. 10. Настройка положения кнопок .....	11
Рис. 11. Завершение калибровки клавиатуры .....	12
Рис. 12. Страница выбора провайдеров .....	13
Рис. 13. Страница настроек (agent.qiwi.com) .....	13
Рис. 14. Страница настроек терминала (agent.qiwi.com) .....	14